

## **Nabíjecí souprava ACFR45**

Nabíječka souprava pro Li-Fe akumulátory typu 2CR5 a CR-P2 do fotoaparátů a dalších zařízení

Souprava obsahuje: nabíjecí základnu, kombinovaný adapter na akumulátory 2CR5/CR223, eurovidlici

### **Kompletace nabíječky:**

- 1.vezměte nabíjecí základnu a sejměte žlutou krycí folii z kontaktů
- 2.eurovidlici (MULTI-INPUT PLUG) vložte do ližin základny až slyšitelně zaklapne (nápis INSERT musí být vpředu)
- 3.na těleso základny zatlačte akumulátorový adapter a zasuňte jej ve směru šipky až slyšitelně zaklapne

### **Nabíjení akumulátoru:**

- 1.vezměte sestavenou nabíjecí soupravu
- 2.nabíjecí soupravu připojte na elektrickou síť
- 3.LED kontrolka svítí zeleně
- 4.do adapteru vložte akumulátor Li-Fe (označovaný též Lithium rechargeable) 2CR5 nebo CR-P2 správnou polaritou
- 5.rozsvítí se červená LED kontrolka
- 6.po ukončení nabíjení se rozsvítí zelená kontrolka
- 7.odpojte ze sítě a vyjměte nabité akumulátory

### **Demontáž nabíjecí soupravy:**

- 1.akumulátorový adapter vyjmete zamáčknutím aretační pojistky (RELEASE) na boční stěně a posunem adapteru ve směru šipky
- 2.vyjměte eurovidlici ze základny zatlačením aretační pojistky (PRESS, PUSH) a vysuňte eurovidlici z ližin

### **Technická data:**

Vstupní napětí a kmitočet: 100 – 240V střídavých, 50 – 60Hz

Výstupní napětí: 3,7 a 7,3V

Výstupní proud: 0,3 – 0,35 A

Orientační hmotnost: 71 g

Rozměry: 80,15x48,2x27,9 mm

### **Ostatní informace:**

- 1.nabíjejte nejlépe při pokojové teplotě, nenabíjejte v mrazu ani ve velkém horku
- 2.skladujte nejlépe při pokojové teplotě a na suchém místě
- 3.všechny elektrické kontakty udržujte čisté a v suchu
- 4.nabíjecí soupravu nenechávejte zbytečně v síti po ukončení nabíjení
- 5.chraňte před ohněm, vlhkem a vodou.
- 6.souprava není určena pro venkovní použití
- 7.odstraňte z dosahu malých dětí
- 8.po ukončení životnosti uložte ve sběrně nebezpečného odpadu
- 9.je určeno pouze pro nabíjení akumulátorů, které jsou označeny jako RECHARGEABLE

