

Nabíjecí souprava Avacom ACM

Nabíjecí souprava pro Li-Ion 3,6 a 7,2V akumulátory do fotoaparátů a videokamer

Souprava obsahuje: nabíjecí základnu, akumulátorový adapter, eurovidlici

Kompletace nabíječky:

- 1.vezměte nabíjecí základnu a sejměte krycí folii z kontaktů
- 2.eurovidlici (MULTI-INPUT PLUG) vložte do ližin základny až slyšitelně zaklapne (nápis INSERT musí být vpředu)
- 3.na těleso základny zatlačte akumulátorový adapter a zasuňte jej ve směru šipky až slyšitelně zaklapne

Nabíjení akumulátoru:

- 1.vezměte sestavenou nabíjecí soupravu
- 2.nabíjecí soupravu připojte na elektrickou síť
- 3.LED kontrolka bliká zeleně
- 4.do adapteru vložte Li-Ion akumulátor příslušného typu
- 5.rozsvítí se červená LED kontrolka
- 6.při dosažení úrovně 90 % nabití kontrolka bliká střídavě červeně a zeleně
- 7.po ukončení nabíjení se rozsvítí zelená kontrolka
- 8.odpojte ze sítě a vyjměte nabitý akumulátor

Demontáž nabíjecí soupravy:

- 1.akumulátorový adapter vyjmete zamáčknutím aretační pojistky (RELEASE) na boční stěně a posunem adapteru ve směru šipky
- 2.vyjměte eurovidlici ze základny zatlačením aretační pojistky (PRESS, PUSH) a vysuňte eurovidlici z ližin

Technická data:

Vstupní napětí a kmitočet: 100 – 240V střídavých, 50 – 60Hz

Výstupní napětí: 4,2V a 8,4V

Výstupní proud: 0,55 – 0,65 A

Orientační hmotnost: 70 g

Rozměry: 79,97x48,32x27,84 mm

Ostatní informace:

- 1.nabíjejte nejlépe při pokojové teplotě, nenabíjejte při velmi nízkých nebo naopak vysokých teplotách
- 2.skladujte nejlépe při pokojové teplotě a na suchém místě
- 3.všechny elektrické kontakty udržujte čisté a v suchu
- 4.nabíjecí soupravu nenechávejte zbytečně v síti po ukončení nabíjení
- 5.chraňte před ohněm, vlhkem, vodou, tlakem a pádem
- 6.souprava není určena pro venkovní použití
- 7.odstraňte z dosahu malých dětí
- 8.po ukončení životnosti uložte ve sběrně nebezpečného odpadu

